

Характеристики приемника

Тип демодуляции	QAM 16/32/64/128/256
Уровень входного сигнала	-75...-25 дБм
Входное сопротивление	75 Ом
Символьная скорость	1,725...6,9 Мсимв/сек
Коррекция ошибок	Reed – Solomon (204: 188,8)
Диапазон частот на входе	50...900 МГц
Шаг настройки	1 МГц
Формат изображения	4:3, 16:9
Выходные разъемы	6xRCA, S/PDIF, RS 232, LOOP
Видеовыход	CVBS, RGB, Component, HDMI
Разрешение видео	480i , 576&576i, 720p x 1080i
Система цветопередачи	PAL, SECAM, NTSC
Обработка звука	MPEG-1 Layer2, DD, MP3
Декодер "Trophy-Access"	встроенный
Чипсет	Fujitsu H60
Поддержка EPG	полная
Адресные сообщения клиентам	вывод на экран до 80 символов
Информация о текущем сальдо счета абонента	вывод на экран
Язык интерфейса	английский, французский, немецкий, индонезийский, русский, украинский
Напряжение питания	Вход внешнего адаптера 180...250В, 50/60 Гц Выход внешнего адаптера +12В постоянного тока
Потребляемая мощность	не более 14 Вт
Габаритные размеры	220x120x45
Вес	1 кг